

## 千月 Hive 蓝牙立体声耳机



# 用户使用指南

## 1. 产品描述

千月 Hives 是一款配有麦克风的立体声蓝牙耳机。它可以无线传输高质量高清晰的声音。配有 3.5 毫米的耳机插座，为不支持蓝牙功能的手机，MP3 播放器等提供了有线选择。千月 Hive 的时尚和舒适设计可以保证您全天使用舒适。

## 2. 产品概述

- 1). 多功能按钮 ( MFB )
- 2). 播放和暂停
- 3). 指示灯
- 4). 打开电源/关闭电源
- 5). 麦克风
- 6). 充电插座 /外置音频插座
- 7). 音量控制/ 跟踪变化

### 产品标配:

- A. 千月 Hive 耳机
- B. USB 充电线
- C. 3.5mm 音频线
- D. 用户使用手册



## E. 保修卡

### 3. 充电

千月 Hive 使用一个特别的 3.5mm USB 充电插座。

- 1). 第一次请给该设备充电不少于 4 个小时以保证耳机充满电以及保证电池全容量。
- 2). 以后每次充电周期为 3 小时。
- 3). 充电的时候指示灯会变红，充满之后指示灯熄灭。
- 4). 如果您几个月不使用该设备，第一次充电的时候指示灯可能不会变红。可能需要 15-35 分钟之后指示灯才会变红。

#### 提示:

- 建议只使用千月认证过的充电器。如果您想使用第三方的充电器请您咨询在线支持。
- 当电池电量低的时候，红色指示灯会每 3 秒闪烁一次。

## 4. 打开/关闭

打开：电源 ON / OFF 按钮切换到 ON 侧 LED 指示灯将会闪烁蓝色。

关闭：电源 ON / OFF 按钮切换到 OFF 侧指示灯会闪烁红色。

## 5. 与手机一起工作 ( 在线帮助 )

耳机和蓝牙耳机第一次配对使用很关键。

### 5.1 配对步骤：

- A. 打开耳机。
- B. 按下并按住 打开和暂停键 7 秒直到指示灯交替闪烁蓝色和红色。
- C. 从手机上搜索设备。
- D. 一旦发现“千月 Hive”，跟着下面的步骤输入 0000 进行配对，有一部分手机不需要配对。
- E. 把耳机连接到设备。
- F. 耳机已经可以开始使用了。

一旦配对并连接成功，无论何时当您再次打开耳机的时候在能被搜索到的范围内将会自动连接设备。

我们发现大部分在线支持遇到的问题都是由不正确配对操作引起的。请根据说明一步一步进行操作。

## 5.2 基础操作

**接电话：**一旦按下 MFB 键就可以接听电话。

**通话结束：**一旦按下 MFB 键将会结束通话。

**拒绝来电：**按下并按住“MFB”键大概 2 秒可以拒绝来电。

**语音拨号：**键说出您要拨打电话的名字即可。

**重拨最后一次来电：**在待机模式，快速按两次 MFB 键可以重拨最后一次的通话号码。

## 5.3 音乐流媒体：

**增加音量：**按住 Volume +

**减少音量：**按住 Volume -

**播放音乐：**按下“Play and Pause”键

**暂停：**按下“Play and Pause”键

**上一个曲目：**按下“Previous”键

**下一个曲目：**按下“Next”键



提示：和耳机一起使用的部分功能取决于手机，有些手机可能不支持这些功能。

## 6. 和计算机/笔记本一起工作 ( 在线帮助 )

计算机运行的是微软系统内置蓝牙

### 6.1 配对步骤：

- A. 确保计算机内置蓝牙，并打开计算机的蓝牙。
- B. 把 Hive 调成配对模式。
- B. 双击蓝牙符号，点击“添加一个新的设备”。
- C. 一旦发现“千月 Hive”，跟着下面的步骤输入 0000 进行配对；
- D. 把耳机连接到设备上。
- E. 耳机已经可以开始使用了。

### 6.2 音乐流媒体

听音乐之前，您需要首先更改声音设置。进入“控制面板”-“声音”-回放，把音频设置更改为“蓝牙立体声音频”。

#### 从播放器上播放音乐

暂停：在听音乐的时候，按下“Play and Pause”键可以暂停，再按一下可以恢复播放状态。

增加音量：按住 Volume +



**减少音量:** 按住 Volume -

**上一曲目/回放:** 这两个功能取决于计算机系统, 一些系统您可以控制耳机的上一曲目/回放按钮, 一些系统不支持。

### 6.3 拨打网络语音电话

- 一些计算机系统可以自动更改声音设置, 就可以进行网络语音通过了。
- 有些计算机需要首先更改声音设置, 到网络语音电话工具选项-声音设备, 选择“音频输入”/“音频输出”/三种模式震到“蓝牙输入音频”, 然后保存。此时就可以进行语音通话了。

## 7. 产品规格参数

- 蓝牙 V2.1+EDR
- 支持耳机功能, 免提功能, A2DP, AVRCP.
- 蓝牙 Class 2, 10 米 (或者更远)
- 通话时间: 多达 18 小时
- 音乐时间: 多达 18 小时
- 待机时间: 多达 8 天
- 充电时间: 大约 3 小时

- 充电电压：DC5.0V, 300-500mA
- 电池类型：500mA (锂聚合物重复充电电池)
- 重量：大约 180g
- 尺寸：180(L) \* 170(W) \* 71(H) mm

提示：使用不同的手机或者其他备用蓝牙设备，在使用设置，使用类型和使用环境不同的情况下听音乐和接电话的待机时间可能不同。

## 8. 安全须知

- 为了防止耳机损坏，请不要从高处抛掷。
- 远离湿气，水或者其他液体。如果已经进水或者其他液体，请不要继续运行修改设备，以防止出现点击或者爆炸，损坏设备已经您的人身安全。
- 远离热源，例如阳光直射，散热器，火炉，或者其他产生热量的设备。过于接近热源可能会导致爆炸，，或者降低电池的使用寿命。
- 不要试图个人拆开更改修复设备（电池尤甚）。情况不同可能会导致爆炸。任何个人的修复会使保修服务无效。
- 不要在设备上放重物。

- 使用配套的充电设备。
- 零件的更换已经其他服务必须由服务中心或者厂商来进行。
- 长期不用设备或者雷电期间请拔下设备的插头。

### **警告:触电危险**

此设备中使用的电池可能存在风险，如果处理不当，引发火灾或化学烧伤。

## **9. 符合标准声明**

### **9.1 FCC 声明**

- 1). 该产品遵循 FCC 规则的第 15 部分。 . 相关操作符合相面两个规则：
  - 设备不会对其他设备造成有害干扰。
  - 设备可以承受外界干扰。
- 2). 改变或未遵守许可的修改可能会导致用户丧失使用该设备的权利。

### **9.2 RF 警告声明**

该设备已经过评估能满足一般的射频暴露要求。该设备用在便携式曝光条件时没有任何限制。责任方明确说明不赞成私自更改或修改设备。将会造成设备使用者

的操作权限无效。

提示：根据联邦通讯委员会制定的规则，测试后该设备遵从CLASS B 电子设备信号接收限制范围。这一范围旨在防止此设备在居住地出现有害干扰。该设备产生使用发射高频能量，如果该设备安装未按照使用说明进行操作，可能会在居住地导致无线电交流干扰。

同时，我们也无法保证特殊安装造成的无线电干扰。

通关开关机确认，如果该设备导致了对收音机或电视机信号接受的干扰，使用者可以参考以下方式解决问题：

- 重新调整或定位接受天线
- 扩大设备与接收器的物理距离
- 将设备接在与接收器电路不同的电源上
- 咨询经销商或者寻求 无线/电视技术人员帮助

### **9.3 EU**

根据 R&TTE 指令(99/5/EC)该产品符合相关法令的要求，受到欧洲理事会的认可。声明本产品符合 1999/5/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

## 10. 保修说明

请参阅包装里的保修卡

## 在线帮助& 技术支持

请访问千月网站[www.1000Moons.com](http://www.1000Moons.com)获得专业技术支持，如果出现产品质量问题，按照国家保养条款，我们也会竭诚联系供应商提供相关保修服务。

由于软件更新，产品操作上可能会有一些变化。  
请经常参阅千月网站产品介绍。

Dispose of the packaging and  
this product in accordance with  
the latest provisions.



QDID: B014180  
Z-PKMN-BTHS849-V1